



⚡...W

Hvert output:

💡

1000 W^(*)

🔌

1000 W^(*)

🔌

250 VA

Ⓜ

500 VA

☀️ LED

120 W

(*)

Maks. 1150 W for begge udgange tilsammen.

🔧

Udgangene kan have elektrisk strøm, selv når belastningen er slukket.

- Frakobl enheden fra forsyningen ved hjælp af sikringen i det indkommende kredsløb, før du arbejder på enheden.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.

Torx 10

Maks. moment 0,5 Nm

🔧

Løse

🔧

Stramme

9-10 mm

Maks. 1.5 mm²

11

18,5

L

N

11

21

N

N

L

L

M

👉

🔊

3x < 0,5 s

🟡

🟡

🟡

⋮

🟢

x1 s

3x < 0,5 s + 1x 10 s

🔴

🔴

🔴

⋮

🔴

📱

🔌

💡

Ⓜ

🔌

💡

da

LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt relæ

Nødvendig tilbehør

En komplet installation kræver

- Designramme og evt. teknisk ramme.
- Tangenter og midterbjælke hvis 545D0514

Forudsætninger

Download **Wiser app'en** til din smartphone / tablet, og installer **Wiser Gateway** for at konfigurere og styre dine Wiser enheder.

Yderligere information

Detaljeret produktinformation er tilgængelig online i **systemvejledningen**: Scan QR-koden eller følg linket.

<https://www.1.lk.dk/wiser>

For din sikkerhed

⚠️ ⚠️ FARE

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Dygtige fagfolk skal have dybtgående viden på følgende områder:

- Tilslutning til fast installation
- Tilslutning af flere elektriske enheder
- Lægning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og forskrifter

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠️ ⚠️ FARE

RISIKO FOR FATAL SKADE FRA ELEKTRISK STØD

Udgangen kan have elektrisk strøm, selv når belastningen er slukket.

- Frakobl enheden fra forsyningen ved hjælp af sikringen i det indkommende kredsløb, før du arbejder på enheden.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.

Lær produktet at kende

LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt relæ (i det følgende kaldet **enheden**) er et betjeningstryk med 2 relæudgange. Betjeningsstryket styrer de tilknyttede relæer, og relæerne kan styres fra andre Wiser enheder.

Enheden kan styres og konfigureres via Wiser app'en (kræver Gateway), eller parres med andre Wiser enheder og indgå i en rumstyring.

For mere information om konfiguration, se systemets brugervejledning.

Styringsmuligheder

Boligstyring: For at styre enheden via Wiser app skal du bruge Wiser Gateway.

Rumstyring: For at styre enheden med andre Wiser enheder, kan det parres med andre Wiser enheder inden for det samme Zigbee-netværk.

Direkte betjening: Enheden kan altid styres direkte på enheden.

Funktioner

Via app:

- Indstilling af en timer eller en tidsplan
- Indstilling af knappernes lysdiode.

Indhold i pakken

- A) LK FUGA® Wiser trådløs dobbelt relæ
- B) Tangenter og midterbjælke (ikke inkluderet for 545D0514).
- C) Installationsvejledning

Monteringsmuligheder

Enheden skal monteres i en LK FUGA® installationsdåse eller et LK FUGA® underlag. Enheden fylder 1 modul.

Montering af enheden

⚠️ FORSIGTIG

- Brug altid produktet i overensstemmelse med de specificerede tekniske data.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i beskadigelse af produktet.

Forbindelse af enheden

Betjeningselementer

- Ⓛ Status lysdiode
- Ⓜ Setup / reset knap (knappen under midterbjælken har samme funktion).

Indstilling af enheden

Opretter forbindelse til Wiser Gateway

Tryk kort (<0,5 s) på setup / reset knappen 3 gange for at oprette forbindelse til et tilgængeligt Zigbee-netværk. Status lysdioden blinker gult og bliver derefter grønt efter en vellykket forbindelse til Zigbee-netværket.

For mere information se systemvejledningen.

Parring til andre Wiser enheder

For at benytte enheden i rumstyringstilstand kan den parres med andre Wiser enheder inden for det samme Zigbee-netværk.

Nulstilling af enheden

Kort tryk (<0,5 s) på setup / reset knappen 3 gange, og derefter langt tryk (>10 s) på setup / reset knappen én gang for at nulstille enheden til fabriksstilstand.

Status-LED blinker rødt og lyser derefter kontinuerligt, når enheden er nulstillet.

Enheden kan også nulstilles via Wiser app.

📌

Når enheden er nulstillet, slettes alle programmerings- og netværksdata.

Betjening

- Ⓢ Tænder og slukker for den tilsluttede belastning.

Du kan fjernstyre enheden med Wiser app (kræver Wiser Gateway).

Betydning af status lysdioden

Se systemvejledning.

Fejlfinding

Se systemvejledning.

Teknisk data

Mærkespænding	230 V a.c. 50 Hz
Mærkestrøm pr. relæ	2x 5 A 140 µF 2x 5 A cos phi = 0,6
Maks. belastning	⇒💡...W
Standby	Maks. 0,4 W
Forsikring	13 A
Overbelastningsbeskyttelse	kortslutning
Udgange	2
Betjening	Lokalbetjening: 2 tangenter med hver 2 knapper, tænd (venstre) / sluk (højre)
Lokal status indikering	4 lysdioder
Timer (tidsforsinkelse)	1 sekund til 24 timer
Forbindelse	230 V, 0 V, Output
Terminaler	Skrueløse terminaler 2x1,5 mm² (N) 1x1,5 mm² (L) 1x1,5 mm² (belastning) Ledning: 1,5 mm² stiv, flertrådet eller mangetrådet. En leder per hul.
Driftstemperatur	-5 til +40 °C
Fugtighed	10% - 95% relativ, ikke-kondenserende
Modul størrelse	1M
Kapslingsklasse	IP20
Mekanisk beskyttelsesklasse	IK04
Frekvensområde	2,4 GHz
Maks. radiofrekvenseffekt transmitteret	<10 mW
Miljøoplysning	Reach, RoHS, WEEE, Green Premium
EU deklaration	WD20061101
Certifikater, normer	DEMKO, CE, Zigbee 3.0

🗑️

Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffald på et officielt opsamlingssted. Professionel genanvendelse beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative effekter.

Trademarks

- Zigbee® er et registreret varemærke tilhørende Zigbee Alliance.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

Andre mærker og registrerede varemærker tilhører deres relevante ejere.

EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Danmark A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53 / EU. Overensstemmelseserklæringen kan downloades på adressen se.com/docs.

Lauritz Knudsen

Schneider Electric Danmark A/S, Lautrupvang 1, 2750 Ballerup, Telefon: +45 88 30 20 00, www.lk.dk

GDE70319-03
01/2021

1/2

