

LK FUGA® indsats lysdæmper -tilbehør IR fjernbetjening 4 kanal



Produkt beskrivelse

Anvendelse

IR fjernbetjeningen benyttes til at betjene følgende produkter: FUGA LED 180 TOUCH IR, FUGA LED 250 TOUCH, FUGA TOUCH IR 350 UNI, FUGA TOUCH IR 180 CR og FUGA PIR IR 10A (den med IR øje).

Konstruktion

Fjernbetjeningen har 4 taster.

Tekniske data

Strømforsyning:	2 stk. LR03 (type AAA) Alkaline (2x1,5 V DC)
Batteri levetid:	> 1 år, afhængig af brugsmønster (AAA batterier med min 1000 mA/time)
Rækkevidde:	Op til 15 meter
Frekvens:	455/38 kHz
Antal kanaler:	4
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 50 °C
Luffugtighed:	20 % - 95 %, ikke kondenserende
Kapslingsklasse:	IP20
Direktiver:	EMC 2004/108/EC
Standarder:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
Miljø:	IEC60068-2-68, DS/EN60068-2-70