

IHC Control® IR modtager for Bang & Olufsen fjernbetjening, LK FUGA 16 kanal



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 506D0501
EL nr.: 1088004205
EAN nr.: 5703302161732
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0501>



Farve: Hvid
Vare nr. 506D6501
EL nr.: 1088001583
EAN nr.: 5703302103114
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6501>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Modtager signaler fra en IHC- eller Bang & Olufsen fjernbetjening, type Beo4 og Beo5, BeoLink1000/5000 eller en Bang & Olufsen nøglering. IR modtageren anvendes til styring af belysning og brugsgenstande. Modtageren forbindes direkte til en input port på IHC controlleren og er dermed egentlig et decentralt input modul. For at sikre optimale modtageforhold i større lokale, kan man serieforbinde op til 8 IR modtagere. Kan monteres i 1- eller 1½ modul dåser, samt i 1½ modul udvendig underlag med klostykker eller træskruer. Ved anvendelse af en Bang & Olufsen fjernbetjening, kan IR modtageren "forstå" tryk foretaget i "light mode". Belysning kan tændes og slukkes enkeltvis. Bemærk: Der kan opstå forstyrrelser i forbindelse med Plasma TV eller ved andre elektriske støjklender.

Konstruktion

IR modtageren må ikke placeres i sollys eller i direkte kunstigt lys. IR-modtageren har et synsfelt på ca. 100 grader.

Tekniske data

Strømforsyning:	20-28 V DC Max. 5 % ripple, nom. 24 V DC SELV
Egetforbrug:	<19 mA
Modtagere i serie:	Max. 8 stk.
Addressering:	Bestemmes af IR modtagerens ledningstilslutning på IHC Controlleren
Dækningsvinkel vandret:	Ca. 100°
Dækningsvinkel lodret:	Ca. 100°
Maks. kabellængde:	Max. 300 m, dog Max. 100 m mellem de enkelte komponenter
Anbefalet kabeltype:	IHC LINK-10 NOPOVIC 5 x 2 x 0,6 mm ²
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 50 °C
Luftfugtighed:	10 - 90 % rel. Ikke kondenserende
Kapslingsklasse:	IP20
Tilslutninger:	4 til strømforsyning og datalinier
Skrueklemmer:	Max. 2x1,5 mm ²
Modul:	1½ M
Standarder:	EN 61000-6-3 ,EN 61000-6-2
Direktiver:	89/336/EEC