

## LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R og RJ45 slutdåse, type TD301



Farve: Uden afdæk.  
Vare nr. 508D0301  
EL nr.: 1087000802  
EAN nr.: 5703302157131  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D0301>



Farve: Hvid  
Vare nr. 508D6301  
EL nr.: 1087004727  
EAN nr.: 5703302131056  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D6301>



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til afslutning af enkelt- og fællesantenneanlæg, hvor der også ønskes mulighed for et dataudtag. Anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skille vægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

### Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af monteringsramme og RJ45 konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtage har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

### Tekniske data

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse:     | IP20                                           |
| Frekvens:            | TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108   |
| Udkoblingsdæmpning:  | 0,5 dB                                         |
| Overhøringsdæmpning: | TV-Radio >12                                   |
| Impedans:            | 75 Ohm                                         |
| Skærmdæmpning:       | TV: @ 5 -470 MHz >75, Radio: @470 - 862MHz >65 |
| Konnektortype:       | TV: IEC-han, FM: IEC-hun                       |
| Dc gennemgang:       | Ja, TV hanbøsning                              |
| Dåser pr. streng:    | Max. 1 stk.                                    |