



IHC Control® IR fjernbetjening 8 kanal

Produkt beskrivelse

Anvendelse

IR fjernbetjeningen benyttes til fjernstyring af funktioner i LK IHC systemet. IR fjernbetjening skal rettes direkte mod den ønskede modtager. Bemærk: Denne fjernbetjening passer ikke sammen med gamle IR-modtagere som ikke er B&O kompatible.

Konstruktion

Fjernbetjeningen har 8 taster og en blå lysdiode. Tasterne 1 og 2 kan sende et pulssignal, mens tast 3-8 løbende vil repitere signalet. Den blå lysdiode vil blinke kortvarigt ved brug af tast 1 og 2 og blinke så længe signalet udsendes ved brug af tasterne 3-8.

Tekniske data

Strømforsyning:	2 stk. LR03 (type AAA) Alkaline (2x1,5 V DC)
Batteri levetid:	> 1 år, afhængig af brugsmønster (AAA batterier med min 1000 mA/time)
Rækkevidde:	Op til 15 meter
Frekvens:	455 kHz
Antal kanaler:	8
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 50 °C
Luftfugtighed:	20 % - 95 %, ikke kondenserende
Kapslingsklasse:	IP20
Direktiver:	EMC 2004/108/EC
Standarder:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
Miljø:	IEC60068-2-68, DS/EN60068-2-70
Mål:	3,6 cm bred, 17 cm lang, 1,5 cm høj.